



Handbuch Feuerwehrjugend
AUSBILDUNGSUNTERLAGE
„HANDHABUNG DES HANDFUNKGERÄTES“
FÜR WISSENSTEST DER FEUERWEHRJUGEND

Ausbildungsziel:

Der Teilnehmer soll die wichtigsten Funktionen des Handfunkgerätes theoretisch wissen und praktisch umsetzen können.

Der Teilnehmer soll wissen:

Wie die wichtigsten Funktionen des Handfunkgerätes in der Praxis anzuwenden sind.

Der Teilnehmer soll können:

- Handfunkgerät einschalten
- Sprechgruppenwechsel
- Lautstärkeregelung
- Tastensperre einschalten / ausschalten
- Das Handfunkgerät ausschalten
- Sprechtaste betätigen
- Wechsel zwischen TMO und DMO

Erfolgskontrolle:

- Station „Handhabung des Handfunkgerätes“


Informationen im NÖ Feuerwehr Basiswissen Kapitel A.10



Bedienungsanleitung Motorola MTP850



(1) Notruftaste (nicht aktiv)	(8) Navigationstaste
(2) Drehschalter	(9) Lautsprecherschalter
(3) Softkey 1 (Heimattaste)	(10) Menütaste
(4) Sprechstaste (PTT)	(11) Funktionstaste 2
(5) Softkey 2	(12) Ein/Aus – Taste
(6) Funktionstaste 1	(13) Alphanumerisches Tastenfeld
(7) Sendetaste (nicht aktiv)	





Bedienung

Kurzinformation	Taste	Beschreibung
Gerät einschalten	Taste 12	Taste 2 Sek. drücken – Gerät schaltet ein
Kontrolle ob sich Gerät im Netz befindet (TMO – Trunked Mode Operation)		 TMO Symbolanzeige und Signalstärke im linken oberen Displaybereich (Standardbetrieb)
DMO Betrieb (DMO – Direct Mode Operation)		 DMO Symbolanzeige im rechten oberen Displaybereich
Lautstärke regeln	Taste 2	drehen – Lautstärkeanzeige erscheint
Akkuanzeige		 Ladezustand des Akku (ähnlich Mobiltelefon)
Meine Heimatgruppe	Taste 3	Taste 2 Sek. drücken – Automatischer Wechsel in meine Bezirks-Hauptgruppe in meinem Bezirksordner
Displaybeleuchtung einschalten	Taste 12	kurz drücken – Beleuchtung schaltet sich ein
Tastatursperre sperren / entsperren	Taste 10 und * Taste	Durch kurzes drücken der Menü-Taste und anschließend der * Taste am Tastaturfeld • Tasten 1 + 2 + 4 bleiben weiterhin aktiv
In die Ausgangsanzeige zurück wechseln	Taste 12	kurz drücken um aus den Untermenüs in die Ausgangs-anzeige zurück zu wechseln
Lautsprecher deaktivieren	Taste 9	kurz drücken um Lautsprecher zu de- / aktivieren
Gerät ausschalten	Taste 12	Taste 3 Sek. drücken – Gerät schaltet ab

Sprechgruppenwechsel



Variante 1

Taste	Beschreibung
Taste 2	kurz drücken;  Symbol erscheint im rechten oberen Displaybereich
Taste 2	durch drehen auf eine andere Sprechgruppe im aktuellen Ordner wechseln
Taste 2	erneut kurz drücken – Sprechgruppe bestätigt • wird auch automatisch nach 5 Sek. bestätigt • Sprechgruppe wird auch durch betätigen der Sprech taste bestätigt

Variante 2

Taste	Beschreibung
Taste 8	Navigationstaste nach Rechts oder Links um andere Sprechgruppe zu wählen
Taste 6	kurz drücken – Sprechgruppe bestätigt • Sprechgruppe wird auch durch betätigen der Sprech taste bestätigt



Ordnerwechsel



Taste	Beschreibung
Taste 6	kurz drücken; „TMO-Optionen“ Menü erscheint
Taste 6	erneut kurz drücken; „Ordner wählen“ Menü erscheint
Taste 8	Navigationstaste nach Oben oder Unten um anderen Ordner zu wählen
Taste 6	kurz drücken – Ordner bestätigt


Wechsel des Betriebsmodus

TMO → DMO



Taste	Beschreibung
Taste 5	Taste 2 Sek. gedrückt halten
	„Gehe zu Direkt Modus“ Box erscheint. Nach erfolgter Umschaltung werden der aktive DMO-Ordner und die aktive DMO Sprechgruppe angezeigt
	Ordner und Gruppenwechsel funktionieren wie im TMO

DMO → TMO



Taste	Beschreibung
Taste 5	Taste 2 Sek. gedrückt halten
	„Gehe zu Trunk Modus“ Box erscheint. Nach erfolgter Umschaltung werden der aktive TMO-Ordner und die aktive TMO Sprechgruppe angezeigt